

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Passzív távoli egység tesztelő készlet
Termék specifikus alkalmazás	Aktuális harmonikus frekvenciák csökkentése

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Altivar 71Q Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar Process ATV900
[Us] névleges betáplálási feszültség	400 V +/- 10 %
Power supply frequency	50 Hz +/- 3.5 %
Mennyiség hajtásonként	2 szűrő / meghajtó esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 280 kW/450 LE[RETURN]2 szűrő / meghajtó esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 280 kW/450 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 132 kW/200 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 132 kW/200 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 160 kW/250 LE[RETURN]2 szűrő / meghajtó esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 355 kW[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 160 kW/250 LE[RETURN]2 szűrő / meghajtó esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 315 kW/500 LE[RETURN]2 szűrő / meghajtó esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 355 kW[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 160 kW/250 LE[RETURN]2 szűrő / meghajtó esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 355 kW[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71W motor: 160 kW/250 LE[RETURN]2 szűrő / meghajtó esetén frekvenciaváltó ATV71W motor: 315 kW/500 LE[RETURN]2 szűrő / meghajtó esetén frekvenciaváltó ATV71W motor: 355 kW
Névleges áramerősség	304 A esetén bemenet 316 A esetén 1. kimenet
Fázisok hálózatszáma	3 fázis
THDI	5 % esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 280 kW/450 LE 5 % esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 280 kW/450 LE 5 % esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 160 kW/250 LE 5 % esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 355 kW 5 % esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 160 kW/250 LE 5 % esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 315 kW/500 LE 5 % esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 355 kW 5 % esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 160 kW/250 LE 5 % esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 355 kW 5 % esetén frekvenciaváltó ATV71W motor: 160 kW/250 LE 5 % esetén frekvenciaváltó ATV71W motor: 315 kW/500 LE 5 % esetén frekvenciaváltó ATV71W motor: 355 kW 5 % esetén frekvenciaváltó ATV650 motor: 132 kW/200 LE 5 % esetén frekvenciaváltó ATV950 motor: 132 kW/200 LE
Maximális áram	1.5 x névleges áram (időtartam = 60 s)
Hatásfok	98 %
Termikus veszteségek	1288 W

